

Modulo comunicatore Ethernet/GSM 4G



SH505AX

Vantaggi

Inserito all'interno delle centrali Atral, permette il collegamento del Sistema di Sicurezza a internet, fornendo le funzioni di trasmissione dell'allarme e di gestione tramite app, oltre alla trasmissione diretta delle immagini riprese dai rivelatori con fotocamera, al telefono cellulare o smartphone dell'Utilizzatore.

Il modulo può essere inserito anche all'interno del Box DL520AX per esigenze di maggiore sicurezza assemblando così un combinatore separato della centrale.

Funzioni

- > Il modulo comunicatore può essere aggiunto alla centrale come dispositivo opzionale
- > Permette la trasmissione in modalità digitale via GSM in caso di allarme o anomalie.
- > Nel caso in cui si utilizzi la linea GSM, il modulo consente al modem di agganciarsi alla rete 4G.
Possibilità di conferma dell'accensione e/o spegnimento del Sistema di Sicurezza mediante la ricezione di un SMS.
- > Permette la telegestione in modalità dati (digitale) via ADSL o 4G, previa autorizzazione dell'Utilizzatore.
- > Il modulo comunicatore è facilmente raggiungibile attraverso l'apertura della centrale a 45° rispetto alla sua base.
- > Programmazione e manutenzione facilitate:
 - In locale: Tramite la tastiera della centrale con l'ausilio della sintesi vocale e tramite App Atral Setup
 - Da remoto:
Per l'Installatore: Attraverso un PC ed il software TwinLoad® (necessario il collegamento della centrale DAITEM alla rete elettrica): riconfigurazione del sistema, accesso alla memoria eventi, inibizione di apparecchiature, ecc. con la centrale dotata di modulo alimentatore di rete RXU01X (opzionale) e via ADSL
- Per la Società di telesorveglianza: Oltre a quanto descritto per l'Installatore, è possibile anche accendere e spegnere l'impianto, comandare carichi elettrici.
- > Associazione di telecamere IP a rivelatori:
 - Ad un rivelatore possono essere associate al massimo 2 telecamere IP
 - Nel momento in cui il rivelatore è attivato, viene registrato un filmato di allarme per ognuna delle telecamere associate.
- > Possibilità per l'Utilizzatore di accesso a distanza tramite app Daitem Secure (GSM con alimentazione da rete elettrica):
 - Verifica dello stato del sistema
 - Accensioni e spegnimenti totali e parziali
 - Invio di comandi per attivazione e disattivazione ricevitori di comando
 - Verifica videocamere
 - Impostazioni di sistema

Caratteristiche Tecniche

- > Compatibile con i prodotti della linea Atral con tecnologia TwinBand®
- > Alimentazione: per corretto funzionamento con linea ADSL o GSM 4G, occorre equipaggiare la centrale con:
 - n. 1 modulo alimentatore di rete RXU01X (opzionale)
 - n. 1 pila ricaricabile RXU03X (fornita)
- > Possibilità di collegare l'antenna esterna RXA07X per la miglior ricezione del segnale
- > Funzione di controllo credito e scadenza SIM tramite invio di un SMS
- > Conferma allarme con ricezione di immagini (fino a 5) riprese da rivelatori con fotocamera tramite l'invio di un MMS ad un numero specifico
- > Possibilità di comandare a distanza il Sistema di Sicurezza tramite app Atral Secure
- > Identificazione del numero e del gruppo di appartenenza dei rivelatori che hanno rilevato l'intrusione
- > Protocolli di trasmissione:
 - per Società di telesorveglianza SIA DC09
 - per Utilizzatore: IP (per utilizzo app) e SMS
- > Chiamata ciclica per il buon funzionamento del modulo comunicatore tramite SMS o protocollo SIA (per Società di telesorveglianza)
- > Temperatura di funzionamento: da - 10 °C a + 55 °C
- > Conformità alle norme europee EN 50136
- > Dimensioni (L X A X P): 165 x 30 x 63 mm
- > Peso: 120 gr