

Tastiera di comando bidirezionale con ritorno di stato vocale



DL640AX

Vantaggi

Facilità e rapidità d'uso grazie al lettore di badge integrato
Quando si avvicina il badge (massimo 24 badges) permette di accedere senza inserire il codice.

Comfort d'utilizzo grazie alla sintesi vocale

La pressione di un pulsante di controllo (spento, acceso, ecc.) genera un messaggio vocale che conferma all'utente che l'informazione è stata recepita dalla centrale di allarme.

Comodo da usare grazie ai pulsanti di comando retroilluminati

Tastiera con 6 pulsanti di controllo retroilluminati in condizioni di scarsa illuminazione, non appena viene premuto un tasto.

Funzioni

- > **6 tasti di controllo programmabili**
 - Tasti pre-programmati in fabbrica e riprogrammabili.
 - Funzione di presenza e interrogazione dello stato del sistema.
- > **Programmazione protetta** da un codice di accesso dedicato all'installatore.
- > **Messaggi vocali che indicano :**
 - conferma che la centrale ha accettato il comando,
 - uscite lasciate aperte (quando il sistema viene acceso o spento)
 - guasti (quando il sistema viene acceso o spento),
 - allarmi (allo spegnimento del sistema).
- > **Pulsante di interrogazione dello stato del sistema**
 - Consente di conoscere lo stato del sistema di allarme in qualsiasi momento (spento, acceso parziale 1, ecc.).
 - La pressione di questo tasto indica anche le uscite lasciate aperte e gli eventuali guasti.
- > **Retroilluminazione dei tasti di comando**
Al di sotto di un determinato livello di luminosità, i tasti e la tastiera sono retroilluminati per 10 secondi dopo la pressione di un tasto.
- > **Lettore di badge integrato**
Accetta fino a 24 badge diversi.
Utilizzo del badge :
 - premere il pulsante di controllo desiderato,
 - quindi presentare il badge nell'area di lettura.
- > **Protezione degli ordini**
- Un esclusivo processo antifrode (che utilizza una crittografia ad aggiornamento automatico) rende impossibile qualsiasi tentativo di riprodurre i messaggi di accensione e spegnimento del sistema.
- > **Autocontrollo dello stato di alimentazione**
- > **Tastiera autoprotetta (attivata dal sistema) :**
 - all'apertura e alla rimozione,
 - contro la ricerca del codice di accesso (la tastiera è bloccata per un tempo impostato) se si tenta la ricerca del codice di accesso
- Utilizzo sicuro con i codici di accesso**
 - 1 codice master per l'accesso a tutte le funzioni.
 - 8 codici di servizio per l'accesso limitato e/o temporaneo a determinate funzioni.
 - 24 badge di prossimità con le stesse funzionalità dei codici di servizio.
- Durata della batteria fino a 5 anni in condizioni reali.**

Caratteristiche tecniche

- > Trasmettitore/ricevitore radio TwinBand
- > 6 pulsanti di controllo riprogrammabili
- > Pulsanti di controllo retroilluminati
- > Indicatore luminoso a due colori per facilitare la programmazione e il funzionamento:
 - 1 codice installatore
 - 1 codice master
 - 32 codici di servizio
- > Codice di accesso da 4 a 6 cifre
- > Autoprotezione contro l'apertura e lo strappo, contro la ricerca del codice d'accesso
- > Sintesi vocale disponibile in 6 lingue (francese, italiano, tedesco, spagnolo, inglese, olandese)
- > Livelli di bip e sintesi vocale regolabili
- > Funzione di protezione antigelo integrata
Allarme tecnico attivato a temperature inferiori a 5°C
- > Sensore a infrarossi incorporato per il rilevamento dell'avvicinamento
- > La centrale controlla lo stato dell'alimentazione, la radio e la manomissione meccanica della tastiera.
- > Segnalazione vocale dello stato dell'impianto, degli allarmi, delle uscite e guasti
- > Alimentato da 2 batterie al litio (3 V-2,4 Ah), batteria RXU02X in dotazione
- > Grado di protezione: IP 53 / IK 07
- > Dimensioni (L x A x P): 176 x 29 x 116 mm
- > Peso: 340 g (con alimentatore)
- > Temperatura di funzionamento : - 25 °C a + 55 °C
- > Utilizzo all'interno o all'esterno sotto copertura
- > Durata della batteria fino a 5 anni in condizioni reali