

Ricevitore di comando 12-30V/contatto pulito per uso interno/esterno IP55



DL784X

Funzioni

- > **Può essere utilizzato per controllare gli apparecchi elettrici**
- > **Prodotto impermeabile che può essere controllato a distanza** tramite tastiera, telecomando o telefono.
- > **Applicazioni**
 - On / Off.
 - Timer: impostazione del tempo in scatti da 90 s a 60 min.
 - Impulso: impostazione del tempo in scatti da 1 s a 9 s. (funzione esclusiva delle altre modalità).
 - Gestione a distanza: tramite un trasmettitore telefonico.
 - Simulazione di presenza: in combinazione con una tastiera mobile multifunzione.
 - Segnalazione dello stato del sistema (funzione esclusiva di altre modalità).
 - Attivazione in caso di rilevamento di un'intrusione: regolabile in passi da 90 s a 30 minuti (possibilità di accendere una luce o un flash in caso di rilevamento).

Caratteristiche Tecniche

- > Ricevitore radio compatibile TwinBand
- > Alimentazione 12-30 V CA o CC
- > Impostazione del ritardo in fasi
- > Impostazione del valore dell'impulso in scatti
- > Scelta delle opzioni tramite pulsante e indicatore luminoso accessibile con il prodotto aperto
- > Tre ingressi per i cavi
- > L'alloggiamento può essere fissato a una scatola da incasso
Diametro 60 mm
- > Prodotto fornito con accessorio per il montaggio a parete
- > Carico massimo:
 - 24 V CC 1 A
 - 12 V corrente continua 2 A
 - 24 V corrente alternata 2 A
 - Corrente alternata a 12 V 2 A
- > Consumo di energia :
 - 12 V corrente continua 22 mA
 - 12 V corrente alternata 24 mA
 - 24 V corrente continua 11 mA
- > Grado di protezione: IP 54 / IK 04
Dimensioni (L x A x P): 150 x 85 x 35 mm
Peso: 224 g
Temperatura di funzionamento : - 20 °C a + 70 °C
- > Uso interno ed esterno